



Ítem MIXX 8.6 Mezclador de audio digital 8x6



Descripción general.

Mezclador digital MIXX8.6 con 8 entradas y 6 salidas. Incorpora funciones de procesamiento de audio digital, como efectos, ecualizador y compresor. Además, cuenta con una interfaz USB que permite la transmisión de audio a través de teléfonos móviles y ordenadores. Dispone de 16 tipos de efectos de reverberación digital, fácilmente ajustables mediante el codificador. MIXX8.6 presenta una apariencia sencilla y elegante, con una distribución de botones de función conveniente, ideal para presentaciones pequeñas, conferencias, discursos, karaokes, transmisiones en vivo y otras ocasiones.

Panel multifuncional

El panel del mezclador permite activar y desactivar diversas funciones, como ecualizador, silenciador, compresor, reverberación, alimentación fantasma de 48 V, etc.

Entrada de ocho canales

Los canales de entrada 1 a 4 permiten seleccionar la fuente de entrada de micrófono o línea. Los canales de entrada 3 y 4 pueden configurarse como fuentes de entrada de instrumento. Los canales 5 a 8 son entrada estéreo y permiten cambiar la impedancia entre agudos y graves.

Fuente de alimentación fantasma de 48 V

Los canales 1 a 4 proporcionan una fuente de alimentación fantasma de +48 V, controlada mediante interruptores del panel.

Múltiples modos de audio

La salida USB se puede configurar en múltiples modos de audio para adaptarse a diversas aplicaciones.

Efecto de reverberación profesional

Función de reverberación profesional que simula diversos efectos de sonido.

Monitoreo en tiempo real

La función MIX MINUS excluye la entrada de audio de los canales 1-4 de la reproducción y monitoreo local.

Características técnicas

Frecuencia de muestreo: 24 bits, 48 kHz

Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz +0/-1 dB

Distorsión armónica total (T.H.D.): <0,1 %

Relación señal/ruido: 90 dB, atenuador máximo de un solo canal (ponderado A)

Rango dinámico: 100 dB, atenuador máximo de un solo canal (ponderado A)

Relación de rechazo de modo común: >70 dB a 1 kHz

Impedancia de entrada de micrófono: 3,3 k Ω (XLR balanceado); 1,8 k Ω (1/4")

Impedancia de entrada de línea: 10 k Ω (1/4")

Impedancia de salida: 150 Ω

Ganancia: 0 a 60 dB (XLR)

Interruptor de pie: Activación/desactivación de reverberación

Alimentación fantasma: +48 V

Audio USB: 2 entradas/2 salidas compatible con audio USB clase 2.0

Alimentación: 5 V CC (1 A)

Consumo de energía: Hasta 5 W

Dimensiones (mm): 260 (largo) × 89 (profundidad) × 230 (alto)