



PS-379

Multivisor 4K 30Hz HDMI 8x1

Multivisor 4K HDMI 8x1 es un conmutador de alto rendimiento que ofrece segmentación de pantalla en HD hasta con ocho señales y conmutación de salida sin cortes (seamless switching). Permite visualizar 8 señales de video digital HD en una misma pantalla, con una amplia variedad de modos de segmentación de imagen y conmutación simultánea y sin cortes de las 8 señales de entrada HD. Sus métodos de control son flexibles, ya que puede manejarse mediante botones o control remoto por infrarrojos (IR). Se trata de un conmutador práctico, estable y de fácil instalación, ideal para su uso en proyectos de gran escala, salas de reuniones y otros espacios similares.

Características

Admite 8 entradas HDMI y 1 salida HDMI

Admite segmentación de pantalla con señal HDMI de 8 canales

Admite control por infrarrojos (IR)

Admite control por RS232

Especificaciones

Resolución de entrada	Máximo 4K/30Hz
Resolución de salida	1080P / 2560×1440 / 2560×1600 / 4K@30Hz
Formato de audio	PCM
Distancia de cable de entrada y salida	4K/30Hz ≤ 10 m con cable HDMI estándar AWG26
Ancho de banda máximo	340 MHz
Tasa de baudios máxima	3.4×3 Gbps
Corriente máxima de operación	500 mA
Formato del adaptador de corriente	Entrada: AC 100V-240V (50Hz/60Hz); Salida: DC 12V/1A
Rango de temperatura de operación	-15 °C a +55 °C
Dimensiones (L x An x Al)	252 × 105 × 25 mm
Peso	792 g

